


BESTELFORMULIER SHUTTLE MET FMS PLUS RAIL / INBOUW

FOREST GROUP, NEDERLAND, APR. 2023




FOREST
DRAPERY HARDWARE



Bedrijfsnaam:
Klantnaam:
Klantnummer:
Uw referentie / commissie:
Orderdatum:

Kleur railsysteem:	Wit	Zwart	
Raillengte:	cm (incl. eindkap en rand inbouwkapje)		
Hoeveelheid:	stuk(s)		
Type Shuttle motor:	"M" (65 watt) "M met Z-Wave"	"L" (40 watt) "L met Z-Wave"	
Motor zijde:	Links	Rechts	
Kleur motor:	Wit	Zwart	
Motor positie:	Onder de rail (standaard)	Ondersteboven (upside down)	
Pakket gordijnen:	Links 	Middensluitend 	Rechts 

PLOOIWIJZE:	Standaard plooi: standaard glijder:		Wit	Zwart
	Retourplooi: standaard glijder:		Wit	Zwart
	Wave plooi: Wave glijder:		Wit	Zwart
	Wave glijder afstand:		5,4 cm	6 cm
			Grijs (alleen Easywave glijder 8 cm)	8 cm (standaard)
Type wave glijder:	Easywave glijder (standaard)		Easyflex glijder	
Haak (optioneel):	Easywave haak		Wit	Zwart
	Easyflex haak		Wit	Zwart
Inclusief waveband:	Nee	Ja		
		Diepte band:	cm	 (standaard 16cm)
		Pocket	Enkel	Dubbel
		Kleur band:	Transparant (standaard)	Zwart (alleen dubbel)

MONTAGE:	Inbouwprofiel, inclusief afdekkap + strips			
	Plafondsteunen, Smart Klick incl. afdekkap			
	Wandsteunen incl. afdekkap, aluminium Smart Klick:			
	Enkel 7,5 cm 10 cm Dubbel 15 cm 20 cm Trippel 25 cm			
Standaard aantal:	< 151 cm: 2-3	151- 300 cm: 4-6	301- 450 cm: 7-9	> 450 cm: 10
Extra steunen:	stuk(s) (indien meer steunen = meerprijs)			

						Wit + aantal	Zwart + aantal
Bediening:	Geen						
	Afstandsbediening Diamond Sense met timer, 2 - 15 kanaals, hoogfrequent						
	Kanaal bediening:	1	2	3	4	5	
		6	7	8	9	10	
		11	12	13	14	15	
	Draadloze Multi LED Wandschakelaar, 2-kanaals, hoogfrequent						
	Kanaal bediening:	1	2				
	Wifi Dongle (Forest connect app)*						
	Wireless Connector (icm Forest Smart Plug)						
	Forest Smart Plug (icm Forest Wireless Connector)						
	(Schemersensor) KlikAanKlikUit draadloos						
	AC Control Set (voor Domotica)						
	Click On Multi Ontvanger (nodig om Diamond Sense / wandschakelaar te kunnen koppelen met Shuttle Z-Wave)						

* Kan niet in combinatie met Shuttle iOn.

Buigen: Alleen op aanvraag en met duidelijke tekening en/of mal

Let op: afstand van de muur tot voorkant rail > 30 cm, bij bocht 90 graden.
(radius bocht + motorpoelie) maximale lengte zonder koppeling: 7 mtr

Verzoeken:

Verwachte productietijd: na datum ontvangst order, 10 werkdagen. Indien aantal > 20 stuks, in overleg.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar uw Forest dealer.
De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte informatie op het bestelformulier om zo levering van het gewenste gordijnrail systeem te kunnen garanderen. Bij vragen neem contact op met uw Forest dealer.

Onze meest recente bestelformulieren staan online.
Scan of klik op de QR-code en check voor het meest recente bestelformulier.



Tip Forest:

Wij adviseren aan de motorzijde de gordijnstof 20 cm breder te maken dan berekend, zodat de stof de motor zal bedekken.