

Bedrijfsnaam:
 Klantnaam:
 Klantnummer:
 Uw referentie / commissie:
 Orderdatum:

Kleur railsysteem: Wit Antraciet
 Raillengte: cm (inclusief poelies)
 Hoeveelheid: stuk(s)


Type Shuttle motor: "S"
 "S met Z-Wave"





Motor zijde: Links Rechts

Kleur motor: Wit Zwart Antraciet


Pakket gordijnen: Links  Middensluitend  Rechts 

PLOOIWIJZE:




Standaard plooi: standaard glijder:  Wit Zwart
 Retourplooi: standaard glijder: Wit Zwart
 Wave plooi: Wave glijder: Wit Zwart Grijs (alleen Easywave glijder 8 cm)
 Wave glijder afstand: 5,4 cm 6 cm 8 cm (standaard)

Type wave glijder: Easywave glijder  (standaard) Easyflex glijder 
 Haak (optioneel): Easywave haak  Wit Zwart
 Easyflex haak  Wit Zwart

Inclusief waveband: Nee Ja
 Diepte band: Pocket Enkel Dubbel
 Kleur band: Transparant (standaard) Zwart (alleen dubbel)

cm  (standaard 16cm)

MONTAGE:

Plafondsteunen Klik 
 Draaisteun Plafond 
 Decoratieve wandsteun 9 cm 

Standaard aantal: < 151 cm: 2 151- 300 cm: 3 301- 450 cm: 4 > 450 cm: 5
 Extra steunen: stuk(s) (indien meer steunen = meerprijs)

Bediening:						Wit + aantal	Zwart + aantal
	Geen						
	Afstandsbediening Diamond Sense met timer, 2 - 15 kanaals, rf						
	Kies kanaal voor	1	2	3	4	5	
	gordijnbediening:	6	7	8	9	10	
		11	12	13	14	15	
	LED dimmer*:						
	Kies kanaal voor	1	2	3	4	5	
	LED-bediening:	6	7	8	9	10	
	(kies een vrij kanaal)	11	12	13	14	15	
	Draadloze Wandschakelaar, 2-kanaals, rf						
	Kies kanaal voor gordijnbediening:				1	2	
	LED dimmer*:						
	Kies kanaal voor LED-bediening:				1	2	
	(kies een vrij kanaal)						
	Forest connect app						
	Gordijnbediening via Wifi Dongle:						
	LED-bediening via Wifi LED dimmer*:						
	Wireless Connector (t.b.v. third-party integratie)						
	KlikAanKlikUit draadloos** (schemersensor)						
	AC Control Set (voor domotica)**						
	Click On Multi Ontvanger						
	(nodig om Diamond Sense / wandschakelaar te kunnen koppelen met Shuttle Z-Wave)						
	* Bij keuze voor Wifi LED Dimmer vervalt dimmen via afstandsbediening/wandschakelaar						
	** Alleen gordijnbediening						

Verzoeken:

Verwachte productietijd: na datum ontvangst order, 10 werkdagen. Indien aantal > 20 stuks, in overleg.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar uw Forest dealer.
De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte informatie op het bestelformulier om zo levering van het gewenste gordijnrail systeem te kunnen garanderen. Bij vragen neem contact op met uw Forest dealer.

Onze meest recente bestelformulieren staan online.
Scan of klik op de QR-code en check voor het meest recente bestelformulier.



Tip Forest:

Wij adviseren aan de motorzijde de gordijnstof 20 cm breder te maken dan berekend, zodat de stof de motor zal bedekken.